

ISO6001 红外线发射主机



技术参数

- 频道数量 6通道(可增至12通道)
- 通道频率 通道#1 95KHz
通道#2 135KHz
通道#3 175KHz
通道#4 215KHz
通道#5 255KHz
通道#6 295KHz
- 讯号模式 FM
- 失真度 < 1.5%
- 信噪比 > 50dB
- 串音衰减 > 50dB
- 电源 AC110/220V
- 功耗 110W
- 尺寸(长x阔x高) 435x294x112mm(2U)
- 重量 约 6 千克
- 颜色及机身物料 黑色铁壳

配置

- 主电源开关 x 1
- 交流电源保险丝 1amp. 220V x 1
2amp. 220V x 1
- 直流电保险丝 4amps x 1
- 状态指示灯 输入讯号过荷 LED x 1
原声讯号输入 LED x 1
幅射器工作LED x 1
主电源 LED x 1
红外线讯号输出 LED x 1
24V 电源 LED x 1
15V 电源 LED x 1
红外测试 LED x 1
- 控制 输入音量控制 x 1
通道开关掣 x 6
- 频道状态显示灯 传译状态 LED x 1
音频讯号峰值 LED x 6
音频输出讯号LED x 6
频道开关 LED x 6
- 传译员控制接口 A36K-SP 母插 x 2
- 幅射器接口 BNC 插座 x 2
- 原声输入 1/4 吋直母插 x 1
- 录音输出 RCA 母插座 x 6
- 回放输出 RCA 母插座 x 6